Newland
SCANNING MADE SIMPLE

ACVENTIS

1D & 2D | 5G | Android 11 | GMS | Megapixel | Acuscan

6000 mAh | 6.1" screen | Touchscreen | Dual-Band-Wifi | Bluetooth 5.2 | NFC

GPS | USB-C | IP67 | 1,5 Fallschutz | Ndevor | Garantie: 2 Jahre

# MT95 Kambur Pro

Mobilcomputer

## Eigenschaften

**Zwei 5G-SIM-Steckplätze.**

Der MT95 Kambur Pro verfügt über eine 5G-Netzwerkkonnektivität, die eine höhere Geschwindigkeit, geringere Latenz und eine größere Kapazität für die Übertragung geschäftskritischer Daten bietet. Dank der zwei Nano-SIM-Kartensteckplätze des MT95 Kambur Pro kann der Kunde Sprache und Daten getrennt hinzufügen. Außerdem bietet die zusätzliche SIM-Karte dem Endbenutzer eine weitere Möglichkeit, das Risiko von Ausfallzeiten zu verringern.

**Leistungsstarke Leistung.**

Der MT95 Kambur Pro ist mit dem Betriebssystem Android 11 GMS ausgestattet und wird von einem 2,2 GHz-Octa-Core-Prozessor angetrieben. Die 6 GB RAM und der 128 GB große Flash-Speicher unterstützen die herausragende Leistung des Geräts bei der Handhabung von Anwendungen und der Ablage von Daten.

**Megapixel-Scannen**

Der MT95 Kambur Pro verfügt über die Newland 2D-Megapixel-Scantechnologie für das leistungsstarke Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, selbst wenn diese beschädigt oder verzerrt sind. Die Laser-Zielvorrichtung verwendet die Acuscan -Funktion, um sicherzustellen, dass der Benutzer Barcodes auch dann decodieren kann, wenn sie unmittelbar nebeneinander angezeigt werden.

**Große Akkukapazität und superschnelles Aufladen.**

Der MT95 Kambur Pro ist mit einem 6000-mAh-Akku ausgestattet und verfügt über ein stromsparendes Design, das die Nutzungsdauer des Geräts erheblich verlängert. Außerdem unterstützt er das Schnellladen mit einem Type-C-Anschluss und einer Ladeleistung von bis zu 18 W.

**Vollständige kabellose Funktionen.**

Zusätzlich zu 5G verfügt der MT95 Kambur Pro über verschiedene andere kabellose Optionen, darunter Dual-Band-WiFi, das neueste Bluetooth 5.2, GPS und NFC. Egal ob Sie sich innerhalb oder außerhalb eines lokalen Netzwerks befinden, der MT95 Kambur Pro hält die Kommunikation mit seiner Host-Anwendung aufrecht, während Peripheriegeräte mit ihm verbunden bleiben.

**Geräteverwaltung & Software-Tools.**

Der MT95 Kambur Pro ist vollständig mit der kostenlosen MDM -Software Ndevor von Newland ausgestattet, mit der Sie alle Ihre Geräte von einem Ort aus verwalten können. SOTI, AirWatch und 42 Gears sind alternative MDM-Optionen für den MT95 Kambur Pro.

## Vorgeschlagene Branchen

Veranstaltungen | Gastgewerbe | Logistik | Einzelhandel | Lagerhaltung

# MT95 Kambur Pro Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Datenerfassung** | |
| 1D | Alle wichtigen 1D-Symbologien |
| 2D | Alle wichtigen 2D-Symbologien |
| Schärfentiefe EAN 13 (13 mil) | 70 mm - 600 mm |
| Schärfentiefe Code 39 (5 mil) | 120 mm - 280 mm |
| Schärfentiefe Datenmatrix (10 mil) | 110 mm - 260 mm |
| Schärfentiefe QR (15 mil) | 55 mm - 400 mm |
| **Performance** | |
| Betriebssystem | Android 11 GMS |
| Prozessor | 2,2 GHz, 64-Bit-Octa-Core-Prozessor |
| Speicher-RAM | 6 GB |
| Speicher-Flash | 128 GB |
| **Physikalisch** | |
| Abmessungen (mm) | 165 (L) × 78,5 (B) × 15,5 (H) |
| Gewicht | 287 g (einschließlich Akku) |
| Anzeige | 6,1" (720×1560), Gorilla-Glas-Bildschirm |
| Tastenfeld | 5 Tasten (Seitentasten eingeschlossen) |
| Schnittstellen | Typ-C 2.0 OTG, unterstützt Typ-C-Kopfhörer |
| Batterietyp | 3,85 V, 6000 mAh, intelligenter Akku |
| Benachrichtigungen | Vibrator, Lautsprecher und mehrfarbige LEDs |
| Sensoren | Licht- und Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Magnetsensor, G-Sensor |
| Kamera | Frontkamera: 8 Megapixel, Fixfokus; Rückkamera: 13 Megapixel, PDAF, mit LED-Blitzlicht |
| SIM | 2 Nano-SIM-Kartensteckplätze |
| **Umwelt** | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C bis 60 °C |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Elektrostatische Entladung (ESD) | ± 15 kV (Luftentladung), ± 8 kV (Direktentladung) |
| Senkung | Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton (für sechs Seiten, ein Fall pro Seite) |
| IP-Bewertung | IP67 |
| **Kabellos** | |
| WWAN RADIO | 2G: GSM (B2, B3, B5, B8); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b); 5G: NR (N1/3/8/28/38/41/77/78/79) |
| WLAN RADIO | eingebautes 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt 2,4G und 5G Dualfrequenz |
| RFID | 13,56 MHz ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Typ 1-4 Tags |
| **Zubehör** | |
| Standard | USB-Kabel, Akku, Netzteil, Handschlaufe |

**Newland EMEA HQ**

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren

Besuch newland-id.com/partners

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2022, alle Rechte vorbehalten.

Newland

SCANNING MADE SIMPLE

| | |
|---|---|
| Sonderzubehör | Netzteil, Kabel, Ladestation, 4-Fach-Akkuladegerät, Pistolengriff, Displayschutzfolie, Holster, Gummi-Schutzhülle, Handschlaufe |

ACVENTIS
ACVENTIS GmbH | Neuburgerstr. 3 | 40629 Düsseldorf
Tel +49 211 4846 398 0 | Fax +49 211 4846 398 5

**Newland EMEA HQ**
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren
Besuch newland-id.com/partners
Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2022, alle Rechte vorbehalten.

Newland
SCANNING MADE SIMPLE